

Pisaro Wire 3-vaihe sähkömittari



Pisaro Wire 3-vaihe sähkömittarilla voi seurata esimerkiksi asunnon sähkönkulutusta reaaliajassa. Sen voi liittää osaksi huoneistoautomaatiota tai Pisaro Wire vedenmittausjärjestelmää. Mittari asennetaan asunnon sähkötaulun DIN-kiskoon. Kolmivaihe energiamittari taustavalaistulla LCD näytöllä ja integroidulla kosketusnäppäimistöllä. Tarkoitettu erityisesti pätöenergian mittaukseen ja kustannusten kohdistamiseen sovelluksissa 65 A asti (suora kytkentä) 2-tariffimittausmahdollisuudella. EM340 voi mitata tuotua ja vietyä energiaa tai se voidaan ohjelmoida huomioimaan vain tuotu energia.

- Tuotenumero: EM340DINAV23XM1PFB
- Sähkönumero: 6706049
- 3-vaihe kWh mittari DIN-kiskoasennukseen.
- Suora kytkentä 65 A, 230/400 VAC.
- kWh, kVArh, kW, kVA, V, A.
- M-bus lähtö
- Mid-hyväksytty
- Leveys vain 3-moduulia = 54 mm.
- Käyttölämpötila -25 - +65 °C.
- Tarkkuusluokka 1 (kWh) EN62053-21 mukaan.
- Tarkkuus $\pm 0.5\%$ lukemasta (virta/jännite).
- suojausluokka edestä IP51.